

简易的相序及电机转向检测

相序和电动机
转向测试仪



- 显示相位或缺相
- 判断电动机转向，接触式测试或非接触式测试
(仅C.A 6609)
- 一经连接即自动测试
- 接线端子和测试导线不同颜色标记，易于识别和接线

**工业
测试与维护**



C.A. 6608和C.A. 6609测试仪是必不可少的设备，用于检测电气装置的相序和连接到该装置的任何工业设备的电机转向。

接线端子和测试导线不同颜色标记，即全面又易于使用，这些装置是工业建筑核查和维护团队的最佳选择。

C.A. 6608可用于快速测定相序和侦测出缺相情况

C.A. 6609带有附加的专门设计，用于工业设备(电机，泵等等)：

- 检测旋转磁场方向，无须接线
- 判断接线相序

接线完成之后，相序的测试结果立即显示，要显示工业设备的测试结果，只需按下按钮即可。这些测试结果通过LED指示灯表示，十分易于辨识。



技术指标	C.A. 6608	C.A. 6609
工作电压	40-850 VAC线电压	有接线: 40-600 VAC 线电压 无接线: 120-400 VAC 线电压
频率范围	15-400 Hz	15-400 Hz
电 源	通过测量输入端自供电	9 V 电池
电气安全标准	600 V CAT III	
尺 寸	130 x 69 x 32 mm	
重 量	130 g	170 g

订 购:

C.A. 6608 相序测试仪.....P01191304

标配包含: 3根测试线, 3个鳄鱼夹, 1本用户手册

C.A. 6609 相序和电机转向测试仪.....P01191305

标配包含: 3根测试线, 3个鳄鱼夹, 1本用户手册



C.A. 6608 标配

C.A. 6609 标配

经销商信息

